






Points clés

-  Kit pour équiper accueil, guichet, comptoir
-  Installation rapide et discrète
-  BIM intégrée dans panneau signalétique "malentendant"
-  Pupitre microphone fourni
-  Conforme norme EN60118-4



Panneau signalétique "malentendant"
BIM intégrée = zéro installation



Amplificateur ultra-compact
Installation invisible
(fixé au dos du panneau)



Pupitre microphone
Son clair et intelligible



Alimentation secteur



En savoir plus

Ce kit de boucle à induction magnétique permet d'équiper les guichets, banques d'accueils ou comptoirs. Il permet de répondre aux restrictions de la loi d'égalité des chances tout en respectant les exigences de la norme EN60118-4. Sa BIM est directement intégrée dans son panneau signalétique "malentendant", ce qui simplifie son installation. L'ensemble est conçu pour offrir l'accessibilité aux personnes malentendantes équipées d'un appareil auditif avec la position T.

Le kit est conçu pour être posé sur un bureau ou un comptoir. Son amplificateur est équipé de deux entrées, de réglages et de LED indiquant la présence de l'alimentation et du courant de boucle. L'appareil intègre un traitement audio permettant d'avoir un asservissement automatique des niveaux de prise de son, évitant des bruits forts et soudains.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12V DC / 1,5A (bloc secteur)
Entrées	2 (1 microphone / niveau ligne + 1 niveau ligne) Type borniers
Sortie	Courant RMS = 2 A @ 1 kHz, Courant crête = 3,5 A
Dimensions (L x l x H)	92 x 52 x 18 mm
Poids	0,85 kg
Couleur	Noir
Accessoires	Bloc alimentation / Pupitre microphone Jack 3.5mm / 2 stickers supplémentaires "malentendant"