



-  **12 zones**
-  **Encombrement faible 1U 19"**
-  **Ergonomie simple**
-  **2 entrées « Musique + Appel »**
-  **Gestion de priorités**

L' **AZ-115** est un coffret de sélection de zones par contacts directs. Doté d'une entrée Appel (micro), d'une entrée Musique et de 2x6 sorties, et associé à un pupitre à contacts type GM-1066 ou PGM-5XXX, il permet de répondre à des problématiques simples de zonage.

Basé sur une technologie à relais, il peut être indifféremment intercaler entre un amplificateur et les lignes HP ou entre un préamplificateur et plusieurs amplificateurs

Ses boutons d'activation en face avant facilite l'activation de la source musicale dans les zones choisies .

### Caractéristiques

<b>Entrées</b>	2x2	S=Appel M= Musique
<b>Sorties</b>	2x6	100W max
<b>Télécommandes</b>	RJ45	Sur borniers
<b>Alimentation</b>	24V DC / 900mA	230V AC / 35VAmaxi
<b>Dimensions</b>		425 x 345 x 45mm
<b>Couleur</b>		Noir
<b>Matière</b>		Métal
<b>Poids</b>		3,8 Kg

### Applications

**Sonorisation de confort** ..... 

-  **Aérogares**
-  **Gares**
-  **Industries**
-  **Etablissements d'enseignement**
-  **Etablissements de santé**
-  **Supermarchés**
-  **Salles de spectacles**