

Made in
France



-  **Haut rendement - classe D**
-  **Qualité acoustique élevée**
-  **Prise micro verrouillée**
-  **12 directions + Appel général**

Le **PC-3112** est un poste chef d'interphonie dit de puissance. Il est destiné à des applications industrielles, son micro paume de main inclus le rend parfaitement adapté aux milieux bruyants.

Cet interphone de nouvelle génération BOUYER aux performances accrues, est équipé d'un ampli classe D de haut rendement et d'un haut-parleur intégré offrant une restitution du son élevée, avec une bonne intelligibilité. Il est compatible avec tous les postes secondaires de la gamme BOUYER.

Caractéristiques

Puissance Poste Chef	15 W / 16 Ω
Puissance Poste Secondaire	5 W / 50 Ω
Nb de postes secondaires	12
Appel vers 1 poste secondaire (sortant)	Vocal ou sonore
Appel depuis 1 poste secondaire (entrant)	Sonore et lumineux
Appel mémorisé	Oui
Fonction Parole / Ecoute	Manuelle
Appel général	Oui
Alimentation	18 - 26 V
Câble de liaison	Paire blindée
Dimensions	332 x 172 x 43
Couleur	Noir et gris
Matière	Métal
Poids	2,9 kg

Applications

Sonorisation de Confort



Parole



-  **Ateliers**
-  **Entrepôts**
-  **Parkings**
-  **Sites d'extraction**
-  **Usines**

Remplace le PC-1112.
Alimentation différente : 18 à 26 V

NB : Pensez à la prise d'alimentation secteur PZ-24

